

Ausschreibung

R-4TBM/5

UHF-PLL-Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (± 15 dB)
- Lock-Funktion
- 6-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 20 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	10/50 mW
Reichweite	120 m
Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)
Breite Sender	62 mm
Höhe Sender	80 mm
Tiefe Sender	23 mm
Gewicht Sender	95 g
Anschlüsse Sender	4-Pol-Mini-XLR

Fabrikat: JTS

Typ: R-4TBM/5

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,1 x 0,08 x 0,3 m

Bruttogewicht: 0,36 kg

Nettogewicht: 0,115 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,095 kg