

## Testo di gara

### TXS-606LT/2

#### Trasmettitore microfónico a clip da cravatta multifrequenza,

con tecnologia PLL UHF.

- 800 frequenze UHF selezionabili (672.000-691.975 MHz), sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626, TXS-646 o TXS-686 tramite la funzione ACT

Sensibilità regolabile in continuo

LCD per indicare gruppo/canale, livello audio e stato della batteria

Microfono a cravatta con spina da 3,5 mm agganciabile

Clip da cintura

Alimentazione tramite batteria 2 x 1.5 V formato AA (non fornita)

#### Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

**Si prega di leggere le informazioni relative ai sistemi senza fili nella sezione "IMPORTANTE INFORMAZIONI"!**

[Technische Merkmale]:

#### Dati generali

Tipo	pocket transmitter
Range frequenza portante	672,000-691,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	1
Durata d'esercizio	> 8 h
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dati trasmettitore	
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione trasmettitore	2 x 1.5 V batt. AA size
Larghezza trasmettitore	61 mm
Altezza trasmettitore	106 mm
Profondità trasmettitore	27 mm
Peso trasmettitore	96 g
Contatti trasmettitore	1 x 3.5 mm jack

peso lordo: 0,243 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 0,096 kg